PIR mozgásérzékelő kapcsoló 220V AC

Bekötési útmutató · MikroMester · Termékkód: 1072

A szenzoron **4 vezeték** van: két hosszabb, ezek a hálózati bemenet, és két rövidebb, ezek a lámpához mennek. A kék vezetékből tehát kettő van: az egyik hosszú, a másik rövid.

Bekötési rajz



Kapcsolási vázlat, nem méretarányos.

Vezetékek jelentése

Vezeték	Hossz	Hová kösd
Barna	hosszú	Hálózat **fázis (L)**
Kék	hosszú	Hálózat **nulla (N)**
Sárga	rövid	A lámpa egyik kivezetése
Kék	rövid	A lámpa másik kivezetése

Bekötés lépésről lépésre

1. **Feszültségmentesítés.** Kapcsold le a kismegszakítót, és ellenőrizd, hogy a vezetékek tényleg feszültségmentesek.
2. **Hálózat.** A két hosszú vezetéket kösd a hálózatra: a barnát a fázisra (L), a hosszú kéket a nullára (N).
3. **Lámpa.** A két rövid vezetéket (sárga és rövid kék) kösd a lámpa két kivezetésére. LED-es világításnál a LED-meghajtóra (driver), energiatakarékos izzónál az előtétre vagy a lámpa csatlakozóira.
4. **Szigetelés és próba.** Minden kötést szigetelj le, majd kapcsold vissza a hálózatot. Mozgásra a lámpa felkapcsol, kb. 45 másodperc után kikapcsol.

Figyelem! A bekötés 230V-os hálózaton történik. Ha nem vagy biztos benne, bízd villanyszerelőre. A lámpa teljesítménye ne haladja meg a **40W**-ot.

Műszaki adatok

Működési feszültség	AC 85–265V	**Terhelhetőség**	3–40W
Érzékelés	120° / 4–6 m	**Késleltetési idő**	kb. 45 másodperc
Működési hőmérséklet	-20°C – +40°C	**Átmérő / anyag**	20 mm / PVC